

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

50

Рижский электромеханический завод

Цена _____ руб.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Головка звукоснимателя ГЗМ-005 № 0018180

Дата выпуска 5 ДЕК 1980

Адрес для предъявления претензий к качеству: город Рига, 226012, ул. Кр. Барона, 130 Рижский электромеханический завод.

Представитель ОТК завода-изготовителя _____ (подпись, штамп ОТК)

Дата продажи _____

Продавец _____ (подпись разборчиво или штамп)

Штамп магазина

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Действителен по заполнении

Рижский электромеханический завод
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
головки звукоснимателя ГЗМ-005

№ 0018180

Дата выпуска 5 ДЕК 1980

Представитель ОТК завода _____ (подпись и штамп)

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись)

Штамп магазина

ОБП. 1979 г. Зак. № 4а 50.000

ВНИМАНИЕ!

При покупке головки звукоснимателя требуйте проверки ее работоспособности.

Убедитесь в том, что в паспорте головки звукоснимателя и гарантийном талоне поставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.


После хранения головки звукоснимателя в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях надо дать ей прогреться до комнатной температуры в течение 2-3 ч.

Прежде чем установить головку в тонарм звукоснимателя, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Не трогайте иглу, иглодержатель пальцами и посторонними предметами. Помните, что бережное обращение с головкой увеличит срок ее службы.

II. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Стереофоническая магнитная головка звукоснимателя ГЗМ-005 предназначена для комплектации электропроигрывающих устройств бытового назначения высшего и I классов по ГОСТ 18631-73 и относящихся по условиям эксплуатации к I группе ГОСТ 11478-75.



- 1 — корпус;
- 2 — вставка подвижной системы;
- 3 — предохранитель иглодержателя;
- 4 — держатель головки.

ГОЛОВКА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ

ГЗМ-005

I. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) Головка
- б) Паспорт
- в) Упаковка

Головка обеспечивает электрическое воспроизведение механической звукозаписи по ГОСТ 7893-72 с граммофонных пластинок по ГОСТ 5289-73 на частотах вращения 33 и 45 об/мин.

Головка оборудована алмазной иглой.

После установки головки в звукосниматель осторожно поверните предохранитель иглодержателя головки, как указано на рисунке. Если при повороте предохраните-

ля 3 возник зазор между вставкой 2 и корпусом 1, прижмите вставку до полного прилегания ее к корпусу.

Рекомендуется регулярно удалять мягкой щеткой пыль, собравшуюся вокруг иглы.

При необходимости вставку подвижной системы можно снять, выдвигая ее по направлению стрелки (см. рис.). Обратную установку вставки производят по направляющим выступам до полного прилегания вставки к корпусу.

Не разбирайте головку звукоснимателя сами!

В случае повреждения или поломки обращайтесь в мастерскую.

Срок службы алмазной иглы — более 500 ч. проигрывания.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прижимная сила головки звукоснимателя

15 ± 3 мН ($1,5 \pm 0,3$ гс);

Чувствительность головки при воспроизведении стереофонической записи $0,7^{+1,0}$ мВ/см/с;

Рабочий диапазон воспроизводимых частот головки не уже 20—20000 Гц;

Разделение между стереоканалами головки, не хуже,

на частоте 315 Гц — 20 дБ,

на частоте 1000 Гц — 20 дБ,

на частоте 5000 Гц — 20 дБ,

на частоте 10000 Гц — 15 дБ.

Электрическая нагрузка каждого стереоканала головки с параллельно подключенной емкостью 200 ± 20 пФ — 47 ± 5 кОм.

Горизонтальная гибкость подвижной системы головки не хуже $10^{-1} \cdot 10^{-3}$ м/Н.

Масса головки — 7,5 г.

Назначение контактного вывода головки	Номер вывода головки (цвет провода)
Левый канал	1 (белый)
Левый канал (земля)	2 (синий)
Правый канал	3 (красный)
Правый канал (земля)	4 (зеленый)

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Головка ГЗМ-005 удовлетворяет требованиям тд 3.833.040 ТУ.

Гарантийный срок на головку ГЗМ-005 исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска головки заводом.

Без предъявления гарантийного талона, а также в случае разборки головки владельцем, претензии к качеству работы головки не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантии также не распространяются на дефекты от износа или поломки иглы головки.

В случае неисправной работы головки владелец имеет право на бесплатный ремонт в период гарантийного срока и при соблюдении правил эксплуатации и пользования.

Информацию о мастерских, производящих гарантийный ремонт, можно получить в ближайшем радиомагазине.

Заключение ремонтного предприятия о необходимости ремонта головки в ремонтном предприятии является обязательным для владельца, и в случае его невыполнения бесплатный ремонт головки не производится.

Замена головки осуществляется через торговую сеть только по заключению ремонтного предприятия в соответствии с действующими правилами обмена.

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Действителен по заполнению

Содержание ремонта _____

Дата ремонта _____

(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца,

подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города